



# ROBUS®

VEGAS 12/24V, IP20 CONDUCTEUR DE TENSION CONSTANTE, NON DIMMABLE

RVA1512N-PSU    RVA1524N-PSU  
 RVA3012N-PSU    RVA3024N-PSU  
 RVA6012N-PSU    RVA6024N-PSU

FR

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Remarque :

Le luminaire doit être déconnecté avant d'effectuer tout test de résistance à l'isolation. Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet [www.robust.com](http://www.robust.com) ou [robustdirect.com](http://robustdirect.com).

-20°C < Ta < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP20  
 Type de source lumineuse – LED. Non destiné à fonctionner en mode sans charge.  
 Convient à une installation sur une surface normalement inflammable.

SKU	Output load	Output Current	Output Voltage	PF	Efficacité	Garantie	Masse
RVA1512N-PSU	15W Max.	1.25A Max.	12V DC	≥ 0.7	≥ 80%	5 Année	60g
RVA1524N-PSU	15W Max.	0.625A Max.	24V DC	≥ 0.7	≥ 80%	5 Année	60g
RVA3012N-PSU	30W Max.	2.5A Max.	12V DC	≥ 0.9	≥ 82%	5 Année	130g
RVA3024N-PSU	30W Max.	1.25A Max.	24V DC	≥ 0.9	≥ 82%	5 Année	130g
RVA6012N-PSU	60W Max.	5A Max.	12V DC	≥ 0.9	≥ 86%	5 Année	190g
RVA6024N-PSU	60W Max.	2.5A Max.	24V DC	≥ 0.9	≥ 86%	5 Année	190g

## Installation

- Vérifier que l'alimentation électrique est coupée avant de commencer l'installation.
- Considérez la puissance totale de la bande LED et choisissez le code de pilote approprié.
- Connectez l'alimentation au pilote. Brown Live à L et du bleu neutre à N selon la figure 2. Connecter le câble secondaire Red V+ et Black V- au positif et au négatif sur la bande LED.

Remarque : Pour en augmenter la durabilité, installez le driver à l'abri des éclaboussures, à un endroit sec et bien ventilé (escamoté sous les armoires électriques) et évitez de déformer les drivers et/ou le câblage associé.

## Informations pour l'utilisateur du produit :

- Respectez l'obligation de mettre les déchets d'équipements électriques et électroniques au rebut séparément (DEEE/WEEE marqué par le symbole d'un conteneur poubelle barré par une croix).
- Merci de contribuer au réemploi, recyclage et autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques en déposant ce produit en fin de vie dans un point de collecte des déchets ou un site municipal ou dans un point de vente où vous avez acheté le produit où auquel vous achetez le produit de remplacement.
- Cet appareil peut contenir des matières nocives pour la santé et pour l'environnement en cas de mise au rebut sans précautions. Il est important de le mettre au rebut séparément des déchets ménagers et de le recycler dans la chaîne DEEE.
- Le symbole de conteneur poubelle barré par une croix apposé sur le produit indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers, mais conformément à la réglementation locale applicable aux DEEE.

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente. Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritooteid võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj.

L.E.D Lighting & Electrical Distribution Group Ltd  
 IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland  
 UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK

Tel: +353 1 7099000  
 Fax: +353 1 7099060  
 Email: [info@robust.com](mailto:info@robust.com)  
 Website: [www.robust.com](http://www.robust.com)

UK  
 CA

CE

For indoor use only

