

ROBUS®

VEGAS 9.6W/M, 24V, 120LED/M, LED STRIP LIGHT, 3000K/4000K, IP20, 50M

RVA96302050 RVA96402050



PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician

Note:

Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robus.com or robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, DC 24V, Class III, IP20
Suitable for mounting on a normally flammable surface.

Installation

1. Ensure mains supply is switched off before commencing work.
2. Cut the LED strip to the required length at the locations marked on the strip (Every 6 LED's).
3. Please select the most appropriate connector. There are no markings on the connector. With the brown part on the bottom extend the connector. Insert the LED strip. Ensure Red cable is on the "+" side and the Black cable is on the "-". Retract the brown part of the connector and ensure it is secure. (Note that when the wire connector is used to connect to AMP or extending the strip the connection sequence will be reversed on the opposite side of the connection).
3. Mounting the Strip: Self-adhesive strip: Remove the protective film to reveal adhesive strip. Place the strip onto the desired location and press down firmly. Ensure the strip is secure.
5. Please see installation diagram and choose the most suitable installation method.
Note: When connected in series it is not possible to extend the strip to lengths longer than 10m. However, strips may be connected in parallel up to the max rating of the power supply used
6. Connect the strips to the driver (choose the correct 24V driver based on the length of the strip). Please use IP box for the connection.
7. When attaching the connector to the LED strip ensure that wiring sequence is correct and that the strip is secure
8. Care must be taken to ensure the correct wiring sequence.

Note: Please take care not to damage the LEDs, during installation.

Accessories:

RVA96-C, RVA96-C1, RVA96-C2

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations

The Installation must be carried out by a qualified electrician

Issue 3 100621

ROBUS®

VEGAS 9.6W/M, 24V, 120LED/M, LED-STRIP LICHT, 3000K/4000K, IP20, 50M

RVA96302050 RVA96402050



LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende elektricien

Opmerkingen:

Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robus.com of robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, DC 24V , Klasse III, IP20
Geschikt voor montage op een normaal ontvlambare oppervlakte.

Installatie

1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint.
2. Snijd de LED-strip op de gewenste lengte op de gemarkeerde plaatsen op de strip (om de 6 LEDs).
3. Gelieve de meest geschikte connector te kiezen. De connector is niet gemarkeerd. Doe de connector met het bruine deel omlaag open. Steek de LED-strip erin. Zorg dat de rode kabel zich aan de "+" zijde en de zwarte kabel zich aan de "-" zijde bevindt. Trek het bruine deel van de connector achteruit en zorg dat het goed vast zit. (Houd er rekening mee dat wanneer de draadconnector wordt gebruikt voor aansluiting op AMP of om de strip te verlengen, is de aansluitingsvolgorde omgekeerd op de tegenovergestelde zijde van de aansluiting).
4. De strip monteren: Zelfklevende strip: Verwijder de beschermfolie van de strip. Plaats de strip op de gewenste plaats en druk stevig vast. Zorg dat de strip goed vast zit.
5. Zie het installatieschema en kies de meest geschikte installatiemethode.
Opmerking: Bij seriële aansluiting is het niet mogelijk de strip langer te verlengen dan 10m. De strips kunnen echter parallel worden aangesloten tot aan het max. vermogen van de gebruikte stroombron
6. Sluit de strips aan op de driver (kies de juiste 24V driver op basis van de lengte van de strip). Gelieve een Ip-does te gebruiken voor de aansluiting.
7. Zorg bij het aansluiten van de connector op de LED-strip dat de bedradingsvolgorde juist is en de strip goed vast zit
8. Zorg dat de bedradingsvolgorde juist is.

Opmerking: Zorg dat u ze niet beschadigt tijdens de installatie.

Accessoires:

RVA96-C, RVA96-C1, RVA96-C2

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat het gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkende elektricien

ROBUS®

VEGAS 9.6W/M, 24V, 120LED/M, IP20, 50M LED-STREIFENLEUCHTE, 3000K/4000K

RVA96302050 RVA96402050



LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Hinweis:

Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robustdirect.com für aktuelle technische Informationen

-20°C < UT < +40°C, DC 24V , Klasse III, IP20
Geeignet zur Montage auf einer brennbaren Fläche.

Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
 2. Kürzen Sie die LED-Leiste an den entsprechen Markierungen auf die gewünschte Länge (alle 6 LEDs).
 3. Bitte wählen Sie das geeignetste Anschlussstück. Auf dem Anschlussstück gibt es keine Markierungen. Erweitern Sie das Anschlussstück mit dem braunen Teil am unteren Ende. Legen Sie die LED-Leiste ein. Achten Sie darauf, dass sich das rote Kabel auf der Seite mit dem „+“ und das schwarze auf der Seite mit dem „-“ befindet. Ziehen Sie den braunen Teil des Anschlussstücks ab und achten Sie darauf, dass alles fest sitzt. (Bitte beachten Sie, dass die Reihenfolge der Verbindung auf der gegenüberliegenden Seite der Verbindung umgekehrt ist, wenn der Kabelanschluss für die Verbindung mit AMP oder zur Erweiterung der Leiste benutzt wird.)
 4. Montage der Leiste: Selbstklebende Leiste: Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche ab. Setzen Sie die Leiste an die gewünschte Stelle und drücken Sie sie fest an. Achten Sie darauf, dass die Leiste fest sitzt.
 5. Bitte sehen Sie sich das Installationsdiagramm an und wählen Sie die geeignetste Installationsmethode. Hinweis: Bei Reihenschaltungen kann die Leiste nicht auf Längen über 10 m erweitert werden. Um die maximale Stromleistung zu nutzen, können die Leisten aber parallel geschaltet werden.
 6. Schließen Sie die Leiste an den Treiber an (verwenden Sie je nach Länge der Leiste den korrekten 24-V-Treiber). Bitte verwenden Sie für den Anschluss ein IP-Gehäuse.
 7. Wenn Sie das Anschlussstück mit der LED-Leiste verbinden, achten Sie auf die korrekte Reihenfolge der Kabel und darauf, dass die Leiste gut befestigt ist.
 8. Beachten Sie die korrekte Kabelfolge.
- Hinweis: Bitte achten Sie darauf, sie während der Installation nicht zu beschädigen.**
Zubehör: RVA96-C, RVA96-C1, RVA96-C2

Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden

ROBUS®



VEGAS 9.6W/M, 24V, 120LED/M, SVETILNI TRAK LED, 3000K/4000K, IP20, 50M

RVA96302050 RVA96402050

PRED MONTAŽO SKRBN0 PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARN0 MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.

! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Če dvomite o montaži, priklupu in uporabi tega proizvoda, se posvetujte s strokovnjakom za elektrotehniko.

Opomba:

Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnoveše tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robus.com ali robustdirect.com.

-20°C < Ta < +40°C, DC 24V, razred III, IP20
Primerno z a montažo na vnetljivo površino.

Inštalacija

1. Pred začetkom dela vključite omrežno napajanje.
 2. Na na traku označenih mestih odrežite trak LED na zeleno dolžino (na vsake 6 svetilke LED).
 3. S konektorji povežite napajanje na ali v povezavo s trakom LED; izberite najustreznejši konektor. Konektor je označen s črno in rdečo žico, ki ustrezata "-" oziroma "+" na traku LED. Priključite konektor na trak. Vzpostavite pravilno zaporedje ožičenja. Odprite vložni trak konektorja in pritisnite dol, tako da se pritrdi. (Pomni: Če z žičnim konektorjem priključite na ojačevalnik (AMP) ali če podaljšate trak, bo na naslednji povezavi zaporedje obrnjeno).
 4. Namestitev traku: Samolepilni trak: Odstranite zaščitni film z lepilnega traku. Namestite trak na zeleno mesto in ga močno pritisnite dol. Trak mora biti trdno pritrjen na mesto.
 5. Glejte shemo z navodili za napeljavo in izberite najprimernejši način napeljave. Pomni: Če priključite v vrsti enega za drugim, lahko trak podaljšate do največ 10 m. Vzoredno lahko trakove povežete do vrednosti največje nazivne moči uporabljene omrežne napetosti.
 6. Priključite trakove na gonilnik (izberite gonilnik 24 V, ki je primeren za dolžino traku).
 7. Konektor priključite na trak LED v pravilnem zaporedju ožičenja in dobro pritrdite.
 8. Skrbno upoštevajte navodilo o pravilnem zaporedju ožičenja.
- Pomni: Delajte previdno, da med napeljevanjem ne poškodujete svetilk LED.**
Priključki:
RVA96-C, RVA96-C1, RVA96-C2

Informacije za uporabnika:

1. Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske odpadke (OEE0 s simbolom: prekrizanim zabojnikom za odpadke na kolesih).
2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirmemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEE0).
4. Simbol »prekrizani zabojnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke, temveč skladno s predpisi o OEE0.

Prikl0p sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko

ROBUS®

VEGAS 9.6W/M, 24V, 120LED/M, LED STRIP LIGHT, 3000K/4000K, IP20, 50M

RVA96302050 RVA96402050

FR

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez des doutes sur l'installation ou sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un électricien compétent.

Remarque :

Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robustirect.com.

-20°C < Ta < +40°C, DC 24V, Classe III, IP20

Approprié pour un montage sur une surface normalement inflammable.

Installation

1. Vérifier que l'alimentation électrique est coupée avant de commencer l'installation.
2. Couper le ruban LED à la longueur désirée à un emplacement marqué sur le ruban (à intervalles de 6 LED).
3. Veiller à sélectionner le connecteur le mieux approprié. Aucun marquage n'est apposé sur le connecteur. Avec la partie brune à l'extrémité de prolongation du ruban LED. Insérer le ruban LED. Vérifier que le fil rouge est sur le côté « + » et le fil noir sur le côté « - ». Rétracter la partie brune du connecteur et vérifier que la connexion est fermement raccordée. (Noter que le câblage est inversé sur la connexion suivante lorsque le connecteur est utilisé pour la connexion à AMP ou au prolongateur de ruban).
4. Pose du ruban : ruban auto-adhésif : ôter le film de protection pour découvrir la bande d'adhésif. Poser le ruban à l'emplacement désiré et appuyer fermement. Vérifier que le ruban adhère correctement.
5. Choisir la méthode d'installation la mieux appropriée, à l'aide du diagramme de pose.
Remarque : les connexions en série ne permettent pas d'étendre le ruban au-delà de 10 m. Il est cependant possible de connecter les rubans en parallèle jusqu'à la puissance maximale autorisée par l'alimentation électrique utilisée.
6. Connecter le ruban au pilote (sélectionner le pilote 24V en fonction de la longueur du ruban). Utiliser un boîtier de connexion avec protection IP.
7. Lors du raccordement au connecteur au ruban LED, vérifier que l'ordre du câblage est correct et que le ruban est correctement fixé.
8. Veiller soigneusement à la validité de l'ordre du câblage.

Remarque : veiller à ne pas endommager les rubans lors de l'installation.

Accessoires : RVA96-C, RVA96-C1, RVA96-C2

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente.

Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

L.E.D lighting & Electrical Distribution Group UC
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK

Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@robus.com
Website: www.robus.com

