

ROBUS®

TRIUMPH TILT ACTIVATE LEDCHROIC
6W LED DIMMABLE DOWNLIGHT, IP65,
3000K/4000K,

RATT6P03038-01, RATT6P04038-01

EN

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician

Note:

Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robus.com or robustdirect.com

-20°C < Ta < 40°C, 220V-240V ~ 50/60Hz, Class I, IP65
Dimmable with leading and trailing edge dimmers (See web site for dimmer compatibility list)
Suitable for mounting on normally flammable surface

Installation

1. Ensure mains supply is switched off before commencing work.
2. It is possible to change twist and lock trims to a different colour (brushed chrome).
3. This luminaire requires a round hole of Ø89mm to be cut into the ceiling for correct installation. Before cutting, ensure that the hole does not impinge on joists, pipe work, cables or other building services.
4. Connect AC power supply cable to the terminals of Swift connector. Brown/Live to LS, Neutral/Blue to N and Earth/Green Yellow to E.
5. The connector is supplied with 4 terminals. The 4th LP terminal can be used as common or as permanent live.
6. Hold retention springs vertically against heat sink, push fitting through the cut-out until the springs come down on the upper side of the plaster board. Ensure that the fitting is secure and the bezel is tight against the ceiling.
7. Adjust tilt to desired angle.

Accessory

RATTTRIM-13: Brushed Chrome Trim Bezel accessory for TRIUMPH TILT ACTIVATE

Downlights listed will not compromise the fire resistance performance of appropriate plasterboard lined solid timber joisted ceiling/floor constructions, with respect to the loadbearing capacity and integrity. Downlights tested in 30, 60 and 90 minute ceiling types using EN 1365-2:2014 test method. Minimum spacing of 500mm between downlights must be maintained or no more than 2 downlights

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations

The Installation must be carried out by a qualified electrician

ROBUS®

TRIUMPH TILT ACTIVATE 6W LED LEDCHROIC
DIMMBARE DOWNLIGHT, IP65, 3000K/4000K,
WIT

RATT6P03038-01, RATT6P04038-01

NL

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende elektricien

Opmerkingen:

Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robus.com of robustdirect.com

-20°C < Ta < 40°C, 220V-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP65
Dimbaar met aansnijdings- en afsnijdingsdimmers (zie website voor lijst van dimmercompatibiliteit)
Geschikt voor montage op normaal ontvlambaar oppervlak

Installatie

1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint.
2. Het is mogelijk de kleur van de bajonetbevestigingen te veranderen (geborsteld chroom).
3. Voor een correcte installatie van dit armatuur is een ronde uitsparing van Ø89mm nodig in het plafond. Ga voordat u begint met zagen na dat u geen leidingen, kabels of andere voorzieningen van het gebouw kunt beschadigen.
4. Sluit de AC-voedingskabel aan op de aansluitklemmen van de Swift-schakelaar. Bruin/Stroom op LS, Neutral/Blauw op N en Aarding/Groen Geel op E.
5. De koppeling is voorzien van 4 aansluitklemmen. De 4de LP-aansluitklem kan worden gebruikt als permanent gevoede aansluitklem.
6. Houd de borgring verticaal tegen de warmteafleider, duw het armatuur door de uitsparing tot de veren naar beneden komen tegen de bovenkant van de gipsplaat. Zorg dat het armatuur goed vast zit en de afgeschuinde ring goed aansluit op het plafond.
7. Pas de schuine stand aan de gewenste hoek aan.

Accessoire

RATTTRIM-13: Sierrand van beborsteld chroom voor TRIUMPH TILT ACTIVATE

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien

ROBUS®

TRIUMPH TILT ACTIVATE 6W LED LEDCHROIC
DIMMBARE DECKENEINBAULEUCHE, IP65,
3000K/4000K, WEISS

RATT6P03038-01, RATT6P04038-01

DE

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Hinweis:

Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robustdirect.com für aktuelle technische Informationen.

-20°C < Ta < 40°C, 220V-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP65
Dimmbar mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer (Liste für Dimmer-Kompatibilität siehe Website) Geeignet zur Montage auf einer brennbaren Fläche.
Kann auf normal entflammaren Oberflächen montiert werden

Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Gewinde und Verschlussleiste lassen sich gegen eine andere Farbe (gebürsteter Chrom) austauschen.
3. Für den korrekten Einbau dieser Leuchte muss eine runde Öffnung mit einem Durchmesser von Ø89mm in die Decke geschnitten werden. Vergewissern Sie sich vor dem Ausschneiden, dass das Loch keine Rohre, Leitungen oder andere Haustechnik beschädigt.
4. Verbinden Sie das Stromkabel mit den Anschlussklemmen des Schnellverbinders: Braun/spannungsführend an LS, Blau/neutral an N und Gelbgrün/Erde an E.
5. Der Verbinder ist mit 4 Anschlussklemmen ausgestattet. Die vierte LP-Anschlussklemme kann als gemeinsame oder als dauerhaft spannungsführende Klemme verwendet werden.
6. Halten Sie die Rückhaltefeder senkrecht gegen die Wärmesenke und schieben Sie die Fassung durch die ausgeschnittene Öffnung, bis die Feder auf die obere Seite der Gipskartonplatte stößt. Achten Sie darauf, dass die Fassung fest sitzt und dass die Einfassung bündig an der Decke abschließt.
7. Neigungswinkel nach Wunsch einstellen.

Zubehör

RATTTRIM-13: Verkleidung und Einfassung aus gebürstetem Chrom – Zubehör für TRIUMPH TILT ACTIVATE

Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden

ROBUS®

**PLAFONNIER LED TRIUMPH TILT ACTIVATE
6W LEDCHROIC À INTENSITÉ VARIABLE, IP65,
3000K/4000K, BLANC**

RATT6P03038-01, RATT6P04038-01

FR

**VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET
CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.**

**Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels.
Si vous avez des doutes sur l'installation ou sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un
électricien compétent.**

Remarque :

**Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans
notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le
site internet www.robus.com ou robustdirect.com.**

-20°C < Ta < 40°C, 220V-240V ~ 50/60Hz, Class I, IP65

À intensité variable avec des variateurs à fronts montant et descendant (veuillez consulter la
liste des variateurs compatibles sur notre site web)

Convient à une installation sur une surface normalement inflammable

Installation

1. Assurez-vous que l'alimentation soit coupée avant de commencer.
2. Il est possible de changer la couleur des collerettes à verrou tournant (chrome brossé).
3. Pour permettre une installation correcte, ce luminaire nécessite la découpe d'un trou rond de Ø89mm dans le plafond. Avant de découper, assurez-vous que le trou ne risque pas d'empiéter sur des solives, des tuyaux, des câbles, etc...
4. Connectez le câble d'alimentation du courant alternatif aux bornes du connecteur SWIFT. Marron/Phase à LS, bleu/Neutre à N et vert&jaune/Terre à E.
5. Le connecteur est fourni avec 4 bornes. La 4ème borne LP peut être utilisée en commun ou pour la tension permanente.
6. Tenez les ressorts de maintien à la verticale contre le dissipateur thermique, poussez le luminaire dans le trou percé jusqu'à ce que les ressorts se rabattent sur le côté supérieur de la plaque de plâtre. Assurez-vous que le luminaire tienne bien en place et que la collerette soit collée au plafond.
7. Ajustez l'inclinaison en fonction de l'angle recherché.

Accessoire

RATTTRIM-13 : Collerette en Chrome Brossé pour TRIUMPH TILT ACTIVATE

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente.

Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

L.E.D lighting & Electrical Distribution Group UC
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean
House, 12th Floor, The Ring, Bracknell,
Berkshire RG12 1AX, UK

Tel: +353 1 7099000

Fax: +353 1 7099060

Email: info@robus.com

Website: www.robus.com

